

# **VoIP-System NXP1: Bedienungsanleitung für die Teilnehmer**

iway AG  
Badenerstrasse 569  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 43 500 1111  
Fax +41 44 271 3535  
[www.iway.ch](http://www.iway.ch)

Dokumentversion: 1.2  
NXP1 Switch Software Release: 5.0

---

## Inhaltsverzeichnis:

<b>1</b>	<b>Information über dieses Manual .....</b>	<b>3</b>
1.1	Zweck dieser Dokumentation .....	3
1.2	Zielpublikum .....	3
1.3	Dokumentkonventionen .....	4
1.3.1	Konventionen über Hinweise .....	4
1.4	Bezug von Dokumentation und SW Applikationen .....	4
1.5	Rückmeldungen .....	4
<b>2</b>	<b>Leistungsmerkmale mittels Tastatur bedienen .....</b>	<b>5</b>
2.1	Einleitung .....	5
2.2	Umleitungen.....	5
2.3	Parallelruf.....	6
2.4	Anrufe zurückweisen .....	6
2.5	Eigene Telefonnummer anzeigen oder unterdrücken.....	7
2.6	Alle aktiven Leistungsmerkmale löschen.....	7
2.7	Vorbestimmte Konferenz.....	7
2.8	Bedienung von Leistungsmerkmalen für analoge Telefone an einem MGCP-Anschluss .....	8
<b>3</b>	<b>Der persönliche Anrufbeantworter .....</b>	<b>10</b>
3.1	Eigenschaften des persönlichen Anrufbeantworters.....	10
3.2	Den persönlichen Anrufbeantworter eröffnen .....	10
3.3	Der persönliche Anrufbeantworter ein- und ausschalten.....	10
3.3.1	Der persönliche Anrufbeantworter einschalten .....	11
3.3.2	Der persönliche Anrufbeantworter ausschalten .....	11
3.4	Nachrichten vom persönlichen Anrufbeantworter abhören .....	12
3.4.1	Den Anrufbeantworter anrufen um Nachrichten abzuhören .....	13
3.5	Menu „Hauptmenu“: Nachrichten abhören, Einstellungen .....	14
3.6	Menu „Nachrichten“: Rückruf aktivieren, Nachricht wiederholen, speichern und löschen .....	14
3.7	Menu „Einstellungen“: Den persönlichen Anrufbeantworter anpassen.....	15
<b>4</b>	<b>Teilnehmererreichbarkeit und Meldungsaustausch (Presence) .....</b>	<b>16</b>
4.1	Einleitung .....	16

---

# 1 Information über dieses Manual

## 1.1 Zweck dieser Dokumentation

Das Dokument beschreibt die Anwendung der Leistungsmerkmale, welche der Endbenutzer des VoIP-Systems von iway direkt benutzen kann. Es wird die Handhabung und die Konfigurationsmöglichkeiten aufgezeigt.

## 1.2 Zielpublikum

Dieses Handbuch ist ausgerichtet für folgende Benutzer:

- Endkunden.

## 1.3 Dokumentkonventionen

### 1.3.1 Konventionen über Hinweise

**N**

**Notiz:**

Hilfreiche Hinweise oder Referenzen zu Information, welche nicht in diesem Handbuch enthalten sind.

**W**

**Warnung:**

Situationen, bei welchen Verletzungsgefahr, Gerätebeschädigung oder Datenverlust entstehen können.

Situationen, bei welchen Unterbrüche des Telefoniebetriebes für die Teilnehmer entstehen können.

**C**

**Konfiguration:**

Hinweis auf eine Konfigurationssituation, welche nicht intuitiv ersichtlich ist.

**V**

**Version:**

Hinweis auf eine Situation, welche von der NXP1 Software Version abhängig ist.

## 1.4 Bezug von Dokumentation und SW Applikationen

Diese Dokumentation kann mittels Email vom Support der iway AG bezogen werden:

[support@iway.ch](mailto:support@iway.ch)

Verwendete PC Applikationen können, wenn nicht direkt via das Internet beziehbar, mittels Email beim Support der iway AG bezogen werden:

[support@iway.ch](mailto:support@iway.ch)

## 1.5 Rückmeldungen

Kommentare, Anregungen, Fehlermeldungen können via Email der iway AG gemeldet werden:

[support@iway.ch](mailto:support@iway.ch)

## 2 Leistungsmerkmale mittels Tastatur bedienen

### N

Die \*#-Stimulusprozeduren des bisherigen VoIP-Systems basierend auf einer NetCentrex sind weiterhin möglich.

Ausnahmen:

- Dies gilt nicht für den Service 68. Dieser kann aus Gründen einer Überschneidung der \*#-Code nicht mehr angeboten werden.

Hinweis:

### 2.1 Einleitung

Mit der Eingabe von \*#-Stimulusprozeduren auf der Tastatur seines Telefons kann der Benutzer verschiedenste Leistungsmerkmale für die Telefonie aktivieren oder deaktivieren.

Voraussetzung ist, dass weder das Telefon selber noch eine ggf. vorgeschaltete PBX oder CPE diese Prozeduren herausfiltern oder selber interpretieren.

Die getätigten Einstellungen werden mit einem Sprechtext quittiert. Ebenfalls ist es möglich die getätigten Einstellungen in der pSuite zu überprüfen, zu ändern oder zu löschen.

### 2.2 Umleitungen

Service 21: Unbedingte Umleitung (CFU)	*#-Code	Bemerkung:
Unbedingte Umleitung aktivieren	*21<UMLEITUNG>	
Unbedingte Umleitung auf den persönlichen Anrufbeantworter aktivieren	*28	
Unbedingte Umleitung deaktivieren	#21	
Unbedingte Umleitung Statusabfrage	*#21	

Service 22: Umleitung, wenn nicht angemeldet (CFF)	*#-Code	Bemerkung:
Umleitung, wenn nicht angemeldet aktivieren	*22<UMLEITUNG>	Diese Umleitung wird im Normalfall dann aktiv, wenn der Telefonanschluss nicht korrekt arbeitet.
Unbedingte Umleitung auf den persönlichen Anrufbeantworter aktivieren	*692	
Umleitung, wenn nicht angemeldet deaktivieren	#22	
Umleitung, wenn nicht angemeldet Statusabfrage	*#22	

<b>Service 61: Umleitung, wenn nicht erreichbar (CFNR)</b>	<b>*#-Code</b>	<b>Bemerkung:</b>
Umleitung, wenn nicht erreichbar aktivieren	*61<UMLEITUNG>	Diese Umleitung wird dann aktiv, wenn nach ca. 20 Sekunden niemand die Verbindung annimmt.
Umleitung, wenn nicht erreichbar auf den persönlichen Anrufbeantworter aktivieren	*68	
Umleitung, wenn nicht erreichbar deaktivieren	#61	
Umleitung, wenn nicht erreichbar Statusabfrage	*#61	

<b>Service 67: Umleitung, wenn besetzt (CFB)</b>	<b>*#-Code</b>	<b>Bemerkung:</b>
Umleitung, wenn besetzt aktivieren	*67<UMLEITUNG>	
Umleitung, wenn besetzt auf den persönlichen Anrufbeantworter aktivieren	*691	
Umleitung, wenn besetzt deaktivieren	#67	
Umleitung, wenn besetzt Statusabfrage	*#67	

## 2.3 Parallelruf

<b>Service 481: Parallelruf (CFO)</b>	<b>*#-Code</b>	<b>Bemerkung:</b>
Parallelruf aktivieren	*481<PARALLEL>	Beim Parallelruf wird ein ankommender Ruf beim zweiten Telefon gleichzeitig signalisiert.
Parallelruf deaktivieren	#481	
Parallelruf Statusabfrage	*#481	

## 2.4 Anrufe zurückweisen

<b>Service 26: Ruhe vor dem Telefon</b>	<b>*#-Code</b>	<b>Bemerkung:</b>
Ruhe vor dem Telefon aktivieren	*26	Der Anrufende hört eine entsprechende Ansage, dass der Angerufenen nicht gestört werden will.
Ruhe vor dem Telefon deaktivieren	#26	
Ruhe vor dem Telefon Statusabfrage	*#26	

<b>Service 99: Keine anonymen Anrufe erlauben</b>	<b>*#-Code</b>	<b>Bemerkung:</b>
Keine anonymen Anrufe erlauben aktivieren	*99	Der Anrufende hört eine entsprechende Ansage, dass der Angerufenen keine anonymen Anrufe annimmt.
Keine anonymen Anrufe erlauben deaktivieren	#99	
Keine anonymen Anrufe erlauben Statusabfrage	*#99	

## 2.5 Eigene Telefonnummer anzeigen oder unterdrücken

<b>Service 31: Eigene Telefonnummer für den nächsten Anruf</b>	<b>*#-Code</b>	<b>Bemerkung:</b>
Eigene Telefonnummer für den nächsten Anruf unterdrücken (CLIR)	*31<ZIELNUMMER>	
Eigene Nummer für den nächsten Anruf anzeigen (CLIP)	#31<ZIELNUMMER>	

<b>Service 32: Eigene Telefonnummer permanent unterdrücken</b>	<b>*#-Code</b>	<b>Bemerkung:</b>
Eigene Telefonnummer permanent unterdrücken aktivieren	*32	
Eigene Telefonnummer permanent unterdrücken deaktivieren	#32	
Eigene Telefonnummer permanent unterdrücken Statusabfrage	*#32	

## 2.6 Alle aktiven Leistungsmerkmale löschen

<b>Service 00: Alle aktiven Leistungsmerkmale löschen</b>	<b>*#-Code</b>	<b>Bemerkung:</b>
Alle aktiven Leistungsmerkmale löschen aktivieren	*00	*00 aktiviert das „Löschen“.
Alle aktiven Leistungsmerkmale löschen Statusabfrage	*#00	Mit *#00 kann überprüft werden, ob ein oder mehrere mit *#-Prozeduren eingeschaltete Leistungsmerkmale aktiv sind.

## 2.7 Vorbestimmte Konferenz

Eine vorbestimmte Konferenz wird von einem Teilnehmer mittels einer \*#-Prozedur Service 71 initiiert. Die Wahl beginnt mit \*71 und die Nummer jedes weiteren Teilnehmers wird mit \*<NUMMER> angehängt. An einer Konferenz können maximal 8 Teilnehmer teilnehmen. Der NXP1 wird die Verbindung zu allen angegebenen Zielen automatisch aufbauen.

Beispiel einer Konferenzaktivierung:

\*71\*0123456789\*23456\*0041234567890

Ein Teilnehmer, welcher nicht mehr an der Konferenzschaltung teilnehmen will, legt einfach sein Telefon auf. Legen die zwei letzten Teilnehmer auf, wird die Konferenz automatisch beendet.

In eine aktive Konferenz können keine neuen Teilnehmer aufgenommen werden!

**N**

Wenn ein Teilnehmer eine bestimmte Konferenz viel benötigt, kann es sinnvoll sein die Aktivierung einer Konferenz als „Kurzwahl“ auf dem Telefon abzuspeichern.

Service 71: Vorbestimmte Konferenz	*#-Code	Bemerkung:
Vorbestimmte Konferenz aktivieren	*71* <NUMMER_1> * <NUMMER_2> * <NUMMER_3>	

## 2.8 Bedienung von Leistungsmerkmalen für analoge Telefone an einem MGCP-Anschluss

Für analoge Telefone, welche via MGCP am Telefonienetz angeschlossen sind, können folgende Leistungsmerkmale während einer aktiven Verbindung bedient werden:

- Anruf in Haltung legen“ (Call Hold CH)
- Dreier Konferenz mit gehaltenem Anruf
- Gehaltene Anruf vermitteln
- Anklopfen“ (Call Waiting CW) erlauben

**N**

Ihr Provider muss dazu die entsprechenden Leistungsmerkmale für Ihre Telefonnummer frei schalten.



<b>Leistungsmerkmal während Verbindung:</b>	<b>*#-Code</b>	<b>Bemerkung:</b>
Anruf in Haltung legen	R oder *#	
Makeln	R2 oder *#2	Zwischen zwei Verbindungen hin und her schalten.
Aktive Verbindung beenden	R1 oder *#1	Es wird zum gehaltenen Verbindung umgeschaltet.
In Haltung gelegte Verbindung beenden	R0 oder *#0	
Anklopfende Verbindung ablehnen	R0 oder *#0	
Dreier Konferenz	R3 oder *#3	Eine dreier Konferenz mit der aktiven und der gehaltenen Verbindung wird geschaltet.
Verbindung vermitteln	Hörer auflegen	Die gehaltene und die aktive angerufenen Nummer werden verbunden.

R bedeutet die Flash-Taste.

**N**

Für SIP oder ISDN basierte Telefone funktionieren diese \*#-Code nicht. Auf diesen Telefonen gelten die Vorgehensweisen des Telefonherstellers.

## 3 Der persönliche Anrufbeantworter

### 3.1 Eigenschaften des persönlichen Anrufbeantworters

Ihr persönlicher Anrufbeantworter nimmt alle Anrufe entgegen, welche Sie nicht beantworten können. Die Nachrichten werden digital aufgezeichnet und können von Ihnen jederzeit abgehört werden.

Sie brauchen kein zusätzliches Gerät, um Ihren persönlichen Anrufbeantworter zu kontaktieren und die Nachrichten abzuhören. Ein normales oder mobiles Telefon genügt.

Ihr persönlicher Anrufbeantworter bietet folgende Leistungsmerkmale:

- Aktivierung des persönlichen Anrufbeantworters für:
  - Alle ankommenden Anrufe
  - Ankommende Anrufe, wenn niemand abnimmt
  - Ankommende Anrufe bei besetzt
  - Alle ankommenden Anrufe, wenn der Anschluss nicht funktioniert
- Keine Limitierung der Anzahl gespeicherten Nachrichten
- Speicherzeiten für Nachrichten:
  - Neue nicht abgehörte Nachrichten: 15 Tage
  - Abgehörte Nachrichten: 3 Tage
  - Gespeicherte Nachrichten: 24 Tage
- Die maximale Länge einer Nachricht: 5 Minuten
- Eine Standardbegrüßung ohne Ansage der Rufnummer
- Eine persönliche Begrüßung
- Passwort ändern
- Rückruf per Tastendruck
- Signalisieren mittels WMI
- Übermitteln von neuen Nachrichten per Email

Verhalten des persönlichen Anrufbeantworters:

- Der persönliche Anrufbeantworter wartet nach einer Aufforderung 4 Sekunden auf eine Eingabe des Benutzers
- Erfolgt keine Eingabe des Benutzers wird das aktuelle Menu endlos wiederholt.
- Wird auf eine Aufforderung eine nicht angegebene Ziffer gedrückt so wird das aktuelle Menu endlos wiederholt.
- Wird ein falsches Passwort eingegeben, so erfolgt eine erneute Aufforderung zur Eingabe des Passwortes.  
→ Nach vier falschen Passworteingaben wird der persönliche Anrufbeantworter für fünf Minuten gesperrt.

### 3.2 Den persönlichen Anrufbeantworter eröffnen

Der persönliche Anrufbeantworter wird von ihrem Provider eröffnet. Wenden Sie sich an diesen, um Ihr persönliches Passwort für Ihre Rufnummer zu erhalten.

### 3.3 Der persönliche Anrufbeantworter ein- und ausschalten

Sie können den persönlichen Anrufbeantworter für folgende Situationen einzeln oder gleichzeitig benutzen:

## VoIP-System NXP1: Bedienungsanleitung für die Teilnehmer

- Alle ankommenden Anrufe:  
Ein Anruf wird sofort auf den Anrufbeantworter geleitet.
- Ankommende Anrufe, wenn niemand abnimmt:  
Ein Anruf wird nach ca. 20 Sekunden auf den Anrufbeantworter umgeleitet
- Ankommende Anrufe bei besetzt:  
Ein Anruf wird auf den Anrufbeantworter umgeleitet, wenn Sie bereits ein Gespräch führen.
- Alle ankommenden Anrufe, wenn der Anschluss nicht funktioniert:  
Ein Anruf wird auf den Anrufbeantworter umgeleitet, wenn der Anschluss nicht funktioniert, z.B. die Anschlussleitung ist unterbrochen, das Anschlussgerät von Provider ist ausser Betrieb, Ihr Telefon ist ausser Betrieb.

### 3.3.1 Der persönliche Anrufbeantworter einschalten

Sie können den persönlichen Anrufbeantworter für folgende Situationen einzeln oder gleichzeitig einschalten:

Ausführen:		Bemerkung:
1.	Hörer des Telefons abheben	→ Es muss das Telefon sein, auf welches die Rufnummer des Anrufbeantworters lautet!
2.	Drücken Sie die folgende Tasten für: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle ankommenden Anrufe einschalten: * und 28</li> <li>• Ankommende Anrufe, wenn niemand abnimmt einschalten: * und 68</li> <li>• Ankommende Anrufe bei besetzt einschalten: * und 691</li> <li>• Alle ankommenden Anrufe, wenn der Anschluss nicht funktioniert einschalten: * und 692</li> </ul>	Beispiel: *28
3.	Die Bestätigung des Anrufbeantworters abwarten und danach den Hörer wieder auflegen.	→ Der persönliche Anrufbeantworter wird ab sofort alle unbeantworteten Anrufe entgegennehmen und beantworten.

### 3.3.2 Der persönliche Anrufbeantworter ausschalten

Sie können den persönlichen Anrufbeantworter für folgende Situationen einzeln oder gleichzeitig ausschalten:

Ausführen:		Bemerkung:
1.	Hörer des Telefons abheben	→ Es muss das Telefon sein, auf welches die Rufnummer des Anrufbeantworters lautet!

<b>Ausführen:</b>	<b>Bemerkung:</b>
<p><b>2.</b> Drücken Sie die folgende Tasten für:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle ankommenden Anrufe ausschalten: # und 21</li> <li>• Ankommende Anrufe, wenn niemand abnimmt ausschalten: # und 61</li> <li>• Ankommende Anrufe bei besetzt ausschalten: # und 67</li> <li>• Alle ankommenden Anrufe, wenn der Anschluss nicht funktioniert ausschalten: * und 22</li> </ul>	<p>Beispiel: #21</p>
<p><b>3.</b> Die Bestätigung des Anrufbeantworters abwarten und danach den Hörer wieder auflegen.</p>	<p>→ Der persönliche Anrufbeantworter wird ab sofort keine unbeantworteten Anrufe mehr entgegennehmen. → Die bereits empfangenen Nachrichten werden nicht gelöscht!</p>

### 3.4 Nachrichten vom persönlichen Anrufbeantworter abhören

Die Nachrichten des persönlichen Anrufbeantworters können Sie abhören:

- Durch direktes anwählen des persönlichen Anrufbeantworters:  
→ Das Abhören von Nachrichten wird im Folgenden beschrieben.
- Falls Sie über ein pSuite Account verfügen, können Sie die Nachrichten direkt in der pSuite abhören.  
→ Das Abhören von Nachrichten ist in der pSuite beschrieben.
- Indem Sie sich die Nachricht als per Email zuschicken lassen und auf ihrem Computer oder SmartPhone abspielen.  
→ Das Einrichten dieses Dienstes ist in der pSuite beschrieben.

**3.4.1 Den Anrufbeantworter anrufen um Nachrichten abzuhören**

	<b>Ausführen:</b>	<b>Bemerkung:</b>
1.	Hörer des Telefons abheben	
2.	Um Nachrichten vom Telefon mit der Nummer des Telefonbeantworters abzuhören wählen Sie: <b>* und 777</b>	Beispiel: <b>*777</b>
	Um Nachrichten von einem beliebigen nationalen Telefon oder Mobiltelefon abzuhören wählen Sie: <b>086</b> und die Telefonnummer	Beispiel: <b>0860311234567</b>
	Um Nachrichten von einem beliebigen internationalen Telefon oder Mobiltelefon abzuhören wählen Sie: <b>Nationale Vorwahl</b> und <b>86</b> und die Telefonnummer	Beispiel: <b>0041860311234567</b>
3.	Während der Begrüssung drücken Sie die Tasten: <b>* und &lt;PASSWORT&gt; und #</b>	Beispiel: Das Passwort sei 1234 Tastenfolge: <b>*1234#</b>
4.	Die neuen Nachrichten werden abgespielt.  Während dem Abspielen einer Nachricht haben Sie die Möglichkeiten gemäss Menu „Nachrichten“: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taste 1 : Rückruf zur Anrufernummer der Nachricht</li> <li>• Taste 2 : Nachricht speichern</li> <li>• Taste 3 : Nachricht löschen</li> <li>• Taste 4 : Nachricht wiederholen</li> <li>• Taste # : Zur nächsten Nachricht</li> <li>• Taste * : Zum Menu „Einstellungen“</li> </ul>	Menu „Nachrichten“, siehe Kapitel 3.6  Menu „Einstellungen“, siehe Kapitel 3.7
5.	Sind alle neuen Meldungen abgespielt, wird das „Hauptmenu“ angeboten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Taste 1 : Alle Nachrichten abspielen</li> <li>• Taste * : Zum Menu „Einstellungen“</li> </ul>	Menu „Hauptmenu“, siehe Kapitel 0

### 3.5 Menu „Hauptmenu“: Nachrichten abhören, Einstellungen

Taste	Aktion:	Beschreibung:
1	Alle Nachrichten abspielen	Alle Meldungen werden abgespielt
*	Zum Menu „Einstellungen“	Sie wechseln ins Menu um Einstellungen an Ihrem persönlichen Anrufbeantworter zu machen.

### 3.6 Menu „Nachrichten“: Rückruf aktivieren, Nachricht wiederholen, speichern und löschen

Nach der erfolgten Einwahl in den Anrufbeantworter können Sie - während des Abhörens einer Nachricht oder kurz danach - mit Tastendruck folgende Aktionen durchführen:

Taste	Aktion:	Beschreibung:
1	Rückruf zur Anrufernummer der Nachricht	Sie führen einen Rückruf zum Absender der Nachricht durch.
2	Nachricht speichern	Sie möchten die Nachricht länger aufbewahren. Die Nachricht wird vom Anrufbeantworter nach 24 Tagen gelöscht.
3	Nachricht löschen	Sie löschen die Nachricht unwiderruflich!
4	Nachricht wiederholen	Die Nachricht wird Ihnen nochmals abgespielt.
#	Nächste Nachricht	Sie verlangen, dass die nächste Nachricht abgespielt wird.
*	Zum Menu „Einstellungen“	Sie wechseln ins Menu um Einstellungen an Ihrem persönlichen Anrufbeantworter zu machen.

### 3.7 Menu „Einstellungen“: Den persönlichen Anrufbeantworter anpassen

Mit folgenden Tastendrücken haben Sie die Möglichkeit Ihren persönlichen Anrufbeantworter auf Ihre Bedürfnisse anzupassen:

<b>Taste</b>	<b>Aktion:</b>	<b>Beschreibung:</b>
<b>1</b>	<b>Begrüssung einstellen</b>	Zeichnen Sie eine persönliche Begrüssung auf, hören Sie die vorhandene ab oder löschen die vorhandene Begrüssung.
<b>2</b>	<b>Passwort ändern</b>	Ändern Sie ihr Passwort. Sie haben weiter die Möglichkeit einzustellen, dass, wenn Sie vom eigenen Telefon anrufen, Sie das Passwort nicht eingeben müssen.
<b>3</b>	<b>Menuansage ändern</b>	Sie ändern hier das Verhalten des Anrufbeantworters, ob dieser die Menuansage nach jeder Nachricht wiederholt oder gleich mit der nächsten Nachricht weiterfährt.
<b>4</b>	<b>Sprache wählen</b>	Ändern Sie hier die Sprache der Ansagetexte Ihres Anrufbeantworters und die Sprache, in welcher die Menuführung erfolgt.
<b>5</b>	<b>Signalisieren von neuen Nachrichten</b>	Falls Ihr Telefon die Anzeige von neuen Nachrichten unterstützt, können Sie dies hier einschalten <sup>1</sup> (Siehe Kapitel 4).
<b>*</b>	<b>Alle Nachrichten abhören</b>	Sie wechseln ins Menu um Nachrichten aus Ihrem persönlichen Anrufbeantworter abzu hören

<sup>1</sup> Kontaktieren Sie ihren Provider, um festzustellen, ob Ihr Telefon dieses Leistungsmerkmal unterstützt.

## 4 Teilnehmererreichbarkeit und Meldungsaustausch (Presence)

### 4.1 Einleitung

Falls Ihr Endgerät, das Leistungsmerkmal „Teilnehmererreichbarkeit und Meldungsaustausch (Presence)“ gemäss SIMPLE (SIP for Instant Messaging and Presence Leveraging Extensions) unterstützt, können Sie Folgendes nützen:

- Sie können Ihre Erreichbarkeit definieren, z.B. "beschäftigt", "abwesend" usw.)
- Sie können die Erreichbarkeit eines anderen Teilnehmers sehen
- Sie können anderen Teilnehmern einfache textbasierte Meldungen zusenden und solche von anderen Teilnehmern empfangen

**N**

Die Bedienung dieser Leistungsmerkmale ist abhängig vom benutzten Telefon!

→ Konsultieren Sie die Bedienungsanleitung ihres Telefons.